

Delock Konwerter audio cyfrowy > analogowy, z żeńskim gniazdem stereofonicznym 3,5 mm typu jack

Opis

Konwerter audio firmy Delock przekształca sygnał cyfrowy na stereofoniczny sygnał analogowy. Do gniazda wejściowego w urządzeniu można podłączać, np. cyfrowy odtwarzacz DVD lub Blu-Ray, a sygnał cyfrowy jest stosowany albo optycznie poprzez połączenie TOSLINK, albo połączenie koncentryczne. Z gniazda wyjściowego sygnał analogowy jest przesyłany poprzez połączenie RCA lub stereofoniczne połączenie typu jack do urządzenia analogowego.



Numer artykułu 62722

EAN: 4043619627226

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: White Box

Specyfikacja

- Złącze:
Wejście:
1 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF
1 x Koncentryczne, żeńskie, S/PDIF
Wyjście:
2 x żeńskie złącze RCA (czerwone, białe)
1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm
1 x złącze zasilania prądu stałego 5 V
- Obsługuje różne częstotliwości audio, np. 32, 44,1, 48 oraz 96 kHz
- Przepływność: 24-bitowa
- 1 x dioda LED dla zasilania
- Zużycie prądu: maks. 250 mA
- Wymiary (DxSxW): ok. 63 x 41 x 21 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania

- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Wyjście: 5 V / 1 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: $\varnothing$ ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: $\varnothing$ ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 9 mm

Wymagania systemowe

- Cyfrowy sygnał audio
- Przewody połączeniowe

Zawartość opakowania

- Konwerter cyfrowy > analogowy
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Wskaźnik LED:	Power
---------------	-------

Interface

Wyjście:	1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm 2 x żeńskie złącze RCA (czerwone, białe)
Wejście:	1 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF 1 x Koncentryczne, żeńskie, S/PDIF

Technical characteristics

Bit rate:	24 Bit
Current consumption:	250 mA

Physical characteristics

Długość:	63 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm