

# Delock 2 > 1 conmutador VGA KVM con USB y audio

## Descripción

Este conmutador KVM de Delock es una práctica solución para conectar un monitor, proyector, etc. a dos equipos. Además, los dos puertos USB permiten conectar un ratón y teclado, y cambiar entre dos equipos utilizando el botón o el teclado. Asimismo, puede transmitir señales de audio para utilizar un altavoz y micrófono con la ayuda del conmutador en ambos tipos.



### Número de elemento 11348

EAN: 4043619113484

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Especificación técnica

- Conectores:
  - 2 x VGA de 15 pines hembra (conexión a PC 1 y PC 2)
  - 1 x VGA de 15 pines hembra (monitor o proyector)
  - 2 x USB 2.0 Tipo-A hembra (teclado y ratón)
  - 2 x USB 2.0 Tipo-B hembra (conexión a PC 1 y PC 2)
  - 2 x conector estéreo de 3,5 mm (1 x altavoz, 1 x micrófono)
  - 4 x conector estéreo de 3,5 mm (conexión para altavoz y micrófono a PC 1 y PC 2)
  - 1 x PS/2 hembra (teclado)
  - 1 x Conector de alimentación de CC (solo cuando el conmutador se utiliza en un equipo portátil)
- 1 x Botón con indicador LED para PC 1 o PC 2
- Conmutación mediante botón o tecla de acceso directo (bloqueo de desplazamiento del teclado)
- Intervalo de exploración: 8 s
- Resolución: 1920 x 1440 como máximo
- Ancho de banda: 250 MHz
- Alimentación mediante bus USB. Para el conmutador no se necesita fuente de alimentación adicional (para la conexión con un equipo portátil puede no haber suficiente energía por lo que se necesitaría una fuente de alimentación adicional 5 VCC / 0,5 - 1 A)

- Color: negro
- Dimensiones del colector incluido en el paquete (LxANxAL): aprox. 12 x 9 x 3 cm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

---

## Requisitos del sistema

- 2 equipos cada uno con 1 x VGA hembra + 1 x USB A hembra
- 1 conector estéreo de 3,5 mm adicional para altavoz, 1 conector estéreo de 3,5 mm para micrófono
- Monitor, proyector o dispositivo similar con cable VGA

---

## Contenido del paquete

- Conmutador KVM con USB y audio
- 2 juegos de cables de 1,5 m de longitud
- Manual del usuario

---

## Image

