

Delock WLAN EASY-USB Smart Schalter MQTT

Kurzbeschreibung

Dieser USB Schalter von Delock kann per Taster oder WLAN gesteuert werden. Mit der installierten **Tasmota Firmware** lässt sich der Schalter einfach in vorhandene Systeme zur Heimautomation, IoT oder M2M einbinden. Mit Hilfe des **Webinterfaces** kann der USB Zwischenstecker geschaltet werden, ohne auf die Cloud oder eine App angewiesen zu sein.

Vielseitig einsetzbar

Mit dem USB Schalter können alle üblichen **USB Verbraucher** gesteuert werden, wie USB-LED-Lichtleisten oder Ventilatoren. Die **Datenleitungen sind verbunden**, so können auch USB Geräte wie Webcams geschaltet werden; außerdem ist der Betrieb an Netzteilen oder Powerbanks mit **Schnelladefunktion** möglich. So kann beispielsweise das Laden von Mobiltelefonen gezielt gesteuert werden.



Artikel-Nr. 11828

EAN: 4043619118281

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A beidseitig Stecker
 - 1 x USB 2.0 Typ-A Buchse
- USB-A Stecker beidseitig verwendbar
- USB 2.0 bis zu 480 Mbps
- Taste mit zweifarbiger LED Anzeige
- Webinterface
- Programmierbare Timersteuerung
- Unterstützt MQ Telemetry Transport (MQTT)
- Unterstützt Alexa
- Chipsatz: ESP8285
- Kompatibel mit IEEE 802.11b/g/n
- Frequenzbereich: 2,4 GHz
- Geeignet für den Innenbereich
- Leistungsaufnahme: max. 1,0 W
- Spannung: max. 12,0 V
- Stromstärke: max. 2,0 A

- Ausgangsleistung: max. 18,0 W gesamt
- Maße ohne Stecker (LxBxH): ca. 34,5 x 29,2 x 23,4 mm

Systemvoraussetzungen

- WLAN Gateway

Packungsinhalt

- WLAN EASY-USB Smart Schalter
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 2.0 Typ-A beidseitig Stecker
Anschluss 2:	1 x USB 2.0 Typ-A Buchse

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	2,4 GHz Band
------------------	--------------

Physikalische Eigenschaften

Länge:	34,3 mm
Breite:	29 mm
Höhe:	23,4 mm
Farbe:	weiß