

# Delock Antennenkabel FME Buchse > SMA Stecker RG-58 4 m

## Kurzbeschreibung

Das koaxiale Antennenkabel von Delock ermöglicht die Verbindung von Geräten der Hochfrequenztechnik, zusätzlich eignet es sich zum Anschluss an den Antennenmontagefuß [Delock 12484](#).



ca. 4 m

**Artikel-Nr. 12448**

EAN: 4043619124480

Ursprungsland: China

Verpackung: Poly Bag

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x FME Buchse
  - 1 x SMA Stecker
- Impedanz: 50 Ohm
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: RG-58
- Kabeldämpfung: 0,4 dB @ 500 MHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: ca. 4,95 mm
- Kabelfarbe: schwarz
- Kleinster Biegeradius: 2 cm
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 4 m

## Systemvoraussetzungen

- Ein freier FME Stecker
- Eine freie SMA Buchse


---

## Packungsinhalt

- Antennenkabel

---

## Abbildungen



## Schnittstelle

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Anschluss 1: | 1 x FME Buchse  |
| Anschluss 2: | 1 x SMA Stecker |

## Technische Eigenschaften

|           |             |
|-----------|-------------|
| Impedanz: | 50 $\Omega$ |
|-----------|-------------|

## Physikalische Eigenschaften

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Kabelart:                    | koaxial                    |
| Kabeltyp:                    | RG-58                      |
| Kabeldämpfung:               | 0,4 dB @ 500 MHz pro Meter |
| Kabelfarbe:                  | schwarz                    |
| Kabellänge inkl. Anschlüsse: | 4 m                        |
| Kleinster Biegeradius:       | 2 cm                       |