Delock Convertidor USB 5 Gbps a SATA 6 Gb/s / IDE de 40 contactos / IDE de 44 contactos con función de copia de seguridad

Descripción

Este convertidor de Delock permite la conexión de 2,5″ o 3,5″ IDE y unidades SATA al puerto USB de la PC o portátil. Por lo tanto, se puede conectar a la unidad sin un recinto externo, directamente al puerto USB. La fuente de alimentación integrada proporciona alimentación para el convertidor y las unidades conectadas. La función de copia de seguridad permite copias de seguridad del PC o portátil a una unidad de disco duro o unidad SSD.

Número de elemento 61486

EAN: 4043619614868

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x USB 5 Gbps Tipo Micro-B hembra
  1 x conector CC
  1 x conector de alimentación de 4 contactos
  1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
  1 x IDE hembra de 40 contactos
  1 x IDE hembra de 44 contactos
- Botón de función:
  1 x Conmutador de encendido y apagado
  1 x botón de copia de seguridad
- Para unidades de disco duro, unidades de estado sólido y unidades ópticas
- Velocidades de transferencias de datos:
  USB de hasta 5 Gbps
  SATA de hasta 6 Gb/s
  IDE de hasta 133 Mb/s
- Con función de copia de seguridad
- Permite el uso simultáneo con dos unidades IDE y una unidad SATA

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Indicador LED
- Conectar y listo

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Salida: 12 V / 2 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
  interior: ø aprox. 2,5 mm
  exterior: ø aprox. 5,5 mm
  Longitud: aprox. 9,5 mm

Requisitos del sistema

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Convertidor USB 5 Gbps > SATA / IDE
- Cable USB 5 Gbps
- Cable de alimentación
- Fuente de alimentación externa
- CD-ROM con software
- Manual del usuario

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.