

# Delock Αναλογικός Μετατροπέας Ήχου > Ψηφιακός

## Περιγραφή

Ο μετατροπέας ήχου της Delock μετατρέπει ένα αναλογικό στερεοφωνικό σήμα σε ένα ψηφιακό σήμα. Δύο καλώδια ολίσθησης μπορούν να συνδεθούν στη συσκευή για εισαγωγή του αναλογικής πηγής σήματος π.χ. από ένα MP3 player. Κατά την έξοδο, το σήμα μπορεί να μεταδοθεί είτε μέσω μιας οπτικής σύνδεσης TOSLINK είτε μέσω μιας ομοαξονικής σύνδεσης S/PDIF.



### Αρ. προϊόντος 62443

EAN: 4043619624430

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  - Είσοδος:
    - 2 x RCA θηλυκή
    - 1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC
  - Έξοδος:
    - 1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF
    - 1 x Ομοαξονικό θηλυκό S/PDIF
- Ρυθμός δειγματοληψίας: 16 Bit / 48 kHz
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Διαστάσεις (ΜκΠχΥ): περ. 63 x 41 x 21 mm

## Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Έξοδος: 5 V / 1 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
  - εσωτερικά:  $\varnothing$  περ. 2,1 mm

εξωτερικά:  $\varnothing$  περ. 5,5 mm  
μήκος: περ. 9 mm


## Απαιτήσεις συστήματος

- Αναλογικό σήμα ήχου
- Καλώδιο σύνδεσης

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετροπέας από αναλογικό σε ψηφιακό
- Παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## Interface

Έξοδος:	1 x Ομοαξονικό θηλυκό S/PDIF 1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF
Είσοδος :	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x RCA female (red, white)

## Physical characteristics

Περιβλήμα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Μήκος:	63 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm