

## Delock Adapter USB 3.0 > HDMI (4K)

### Opis

Ten adapter USB 3.0 do HDMI Delock, można używać do podłączania dodatkowych monitorów, wyświetlaczy LCD lub projektorów, do wolnego portu USB 3.0 lub USB 2.0 komputera PC lub notebook. Można stosować do 6 adapterów w komputerze i podłączyć każdy dodatkowy monitor poprzez jeden adapter. Adapter może udostępnić lustrzaną kopię obrazu i rozszerzyć obraz, a także obsługuje rozdzielczość do 3840 x 2160. Transmisje telewizyjne i video będą wyświetlane w jakości Ultra HD (4K).



**Numer artykułu 62617**

EAN: 4043619626175

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

### Specyfikacja

- Złącze:
  - Wejście: 1 x USB 3.0 Typ Micro-B żeński
  - Wyjście: 1 x 19 pinowe żeńskie złącze HDMI-A
- Chipset: DisplayLink DL-5500-N
- Specyfikacja High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Transfer sygnałów audio
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 30 Hz (w zależności od monitora i systemu)
- Obsługa 16 bitowych i 32 bitowych kolorów
- W komputerze można użyć do 6 adapterów
- Zintegrowana pamięć RAM 1 GB (DDR3 RAM)
- Ustawienie: rozszerzanie, powielanie, podstawowy obraz
- Wymiary (DxSxW): ok. 76 x 44 x 14 mm
- Pobór mocy: ok. 410 mA
- Rozdzielczość (w zależności od systemu komputera PC lub notebook) np.:
  - 640 x 480
  - 720 x 400
  - 720 x 480
  - 768 x 576
  - 800 x 480
  - 800 x 600

832 x 642  
848 x 480  
1024 x 600  
1024 x 768  
1152 x 864  
1152 x 870  
1280 x 720  
1280 x 768  
1280 x 800  
1280 x 960  
1280 x 1024  
1360 x 768  
1366 x 768  
1368 x 768  
1400 x 1050  
1440 x 900  
1600 x 900  
1600 x 1200  
1680 x 1050  
1920 x 1080  
1920 x 1200  
2048 x 1080  
2048 x 1152  
2048 x 1280  
2048 x 1536  
2560 x 1440  
2560 x 1600  
3840 x 2160

---

## Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC albo Notebook z jednym wolnym portem USB 3.0 lub USB 2.0
- W przypadku używania rozdzielczości 4K wymagany jest odpowiedni monitor, komputer osobisty i karta graficzna

---

## Zawartość opakowania

- USB 3.0 HDMI Adapter
- USB 3.0 kabel

- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia

