Delock Audio Konverter Digital > Analog mit 3,5 mm Klinkenbuchse

Kurzbeschreibung

Der Delock Audio Konverter wandelt ein digitales Audiosignal in ein analoges Stereosignal um. Am Eingang des Gerätes kann z. B. ein digitaler DVD oder Blu-Ray Player angeschlossen werden und das Signal entweder optisch über TOSLINK oder per Koaxialverbindung eingespeist werden. Am Ausgang wird das Audiosignal per Cinch oder Klinke zum analogen Gerät ausgegeben.



Artikel-Nr. 62722

EAN: 4043619627226

Ursprungsland: China

Verpackung: White Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
  Eingang:
  1 x TOSLINK Buchse S/PDIF
  1 x Koaxial Buchse S/PDIF
  Ausgang:
  2 x Cinch Buchse (rot, weiß)
  1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse
  1 x DC 5 V Stromanschluss
- Unterstützt verschiedene Audioraten, z. B. 32, 44,1, 48 und 96 KHz
- Bit Rate 24 Bit
- 1 x LED für Power
- Stromaufnahme: max. 250 mA
- Maße (LxBxH): ca. 63 x 41 x 21 mm

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Ausgang: 5 V / 1 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  innen: ø ca. 2,1 mm
  außen: ø ca. 5,5 mm
  Länge: ca. 9 mm

Systemvoraussetzungen

- Digitales Audiosignal
- Anschlusskabel

Packungsinhalt

- Konverter Digital > Analog
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Abbildungen







© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

LED Anzeige:	Power

Schnittstelle

Ausgang:	1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse 2 x Cinch Buchse (rot, weiß)
Eingang:	1 x TOSLINK Buchse S/PDIF 1 x Koaxial Buchse S/PDIF

Technische Eigenschaften

Bit Rate:	24 Bit
Stromaufnahme:	250 mA

Physikalische Eigenschaften

Länge:	63 mm
Breite:	41 mm
Höhe:	21 mm

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.