

# Delock Cavo Antenna RP-SMA femmina passante a I-PEX Inc., MHF® I maschio 1.13 20 cm lunghezza filettatura 10 mm 6 GHz

## Descrizione

Questo cavo dell'antenna Delock viene utilizzato per fornire un segnale dell'antenna all'interno di un dispositivo.



### Articolo n. 88340

EAN: 4043619883400

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Specifiche

- Connettori:  
1 x RP-SMA femminile passante >  
1 x I-PEX Inc., MHF® I maschio
- Lunghezza filettatura: 10 mm
- Impedenza: 50 Ohm
- Cavo: coassiale
- Tipo di cavo: 1.13
- Attenuazione cavo: 3,2 dB @ 2,4 GHz per metro
- Diametro cavo: ca. 1,13 mm
- Raggio di curvatura minimo: 4,5 mm
- Colore del cavo: grigio
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 20 cm

## Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta RP-SMA o I-PEX Inc., MHF® I disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Cavo
- Dado e Anello di Bloccaggio

---

## Immagini



## Interface

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Connettore 1: | 1 x RP-SMA jack bulkhead       |
| Connettore 2: | 1 x I-PEX Inc., MHF® I maschio |

## Technical characteristics

|            |             |
|------------|-------------|
| Impedance: | 50 $\Omega$ |
|------------|-------------|

## Physical characteristics

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Thread length:                | 10 mm                      |
| Cable category:               | coassiale                  |
| Cable type:                   | 1.13                       |
| Cable attenuation:            | 3.2 dB @ 2.4 GHz per meter |
| Cable colour:                 | grigio                     |
| Cable length incl. connector: | 20 cm                      |
| Smallest bending radius:      | 4,5 mm                     |