

Delock 3.5" USB 3.0 Card Reader 5 Slot + 4 Port USB 3.0 Hub

Kurzbeschreibung

Dieser Card Reader von Delock dient zum Einbau in einen 3.5" Schacht des PCs und wird an einen internen USB 3.0 Pfostenstecker angeschlossen. Er verfügt über einen 5 Slot Card Reader und ermöglicht das Anschließen von bis zu vier USB Geräten, die der USB 3.0 Hub bereit stellt.



Spezifikation

- Anschlüsse:
 - extern:
 - 5 x Card Reader Slots
 - 4 x USB 3.0 Typ-A Buchse
 - intern:
 - 1 x 19 Pin USB 3.0 Pfostenbuchse
 - 1 x 4 Pin Stromanschluss
- Chipsatz: GL3522 (Hub), GL3223 (Card Reader)
- Metallgehäuse für den Einbau im 3.5" Schacht
- Datentransferrate bis zu 5 Gb/s
- 4 Port USB 3.0 Hub unterstützt USB Battery Charging BC 1.2 Spezifikation
- LED Anzeige für den Card Reader für Power (Grün) und Zugriff (Rot)
- Kabel Daten:
 - 1 x 19 Pin USB 3.0 Pfostenbuchsenkabel ca. 53 cm (inkl. Anschluss)
 - 1 x 4 Pin Stromkabel ca. 29 cm (inkl. Anschluss)
- Hot Swap, Plug & Play

Artikel-Nr. 91493

EAN: 4043619914937

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



• Unterstützt folgende Speicherkarten:

| | |
|---|---|
| Slot 1 Compact Flash / Micro Drive | CF I, CF II, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, Micro Drive |
| Slot 2 Memory Stick | MS, High Speed Memory Stick (HS MS), MS PRO, MS PRO-HG, Memory Stick XC, MS Duo, MS PRO Duo, MS PRO Duo Mark2, MS PRO-HG, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG Duo HX, MS Micro*, MS PRO Micro*, MS-HG Micro*, MS XC-HG Micro*, M2* |
| Slot 3 xD | xD, xD type M, xD type H |
| Slot 4 Micro SD | microSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash |
| Slot 5 Secure Digital / Multi Media Card | SD, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC, miniSD, MMCmobile, RS- MMC |

*Adapter wird benötigt

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 3.10 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien 3.5" Schacht
- Mainboard mit einem freien 19 Pin USB 3.0 Pfostenstecker
- Netzteil mit einem freien 4 Pin Stromanschluss

Packungsinhalt

- 3.5" Card Reader mit Anschlusskabel
- Schrauben
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



| Allgemein | |
|-------------------------------|--|
| Formfaktor: | 3.5" |
| Funktion: | Hot Swap Plug & Play |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Linux Kernel 3.10 oder höher |
| Schnittstelle | |
| Extern: | 1 x CF Slot 1 x MS Slot 1 x Micro SD Slot 1 x SD Slot 1 x xD Slot 4 x USB 3.0 Typ-A Buchse |
| Intern: | 1 x 4 Pin Stromanschluss 1 x 19 Pin USB 3.0 Pfostenbuchse |
| Technische Eigenschaften | |
| Chipsatz: | Genesys Logic |
| Datentransferrate: | USB 3.1 Gen 2 bis zu 10 Gb/s |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Farbe: | schwarz |