# Delock Czytnik kart z 5 gniazdami 3.5″ USB 3.0 + 1 USB 3.0-A, żeńskie

## Opis

Ten czytnik kart firmy Delock może być montowany we wnęce 3.5″ w komputerze osobistym i jest on podłączany do wewnętrznego męskiego portu z listwą USB 3.0. Posiada pięciogniazdowy czytnik kart i pozwala na podłączenie jednego urządzenia USB.



**Numer artykułu 91725**

EAN: 4043619917259

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Specyfikacja

- Złącze:
  zewnętrzne:
  5 x gniazdo czytnika kart
  1 x USB 3.0 Typ-A żeński
  wewnętrzne:
  1 x żeńska 19-pinowa listwa USB 3.0
  1 x 2-pinowy wtyk zasilania Molex
- Obudowa metalowa na potrzeby montażu we wnęce 3.5″
- Szybkość transmisji danych do 5 Gbps
- Hot Swap, Plug & Play

- Obsługuje następujące karty pamięci:
  **Gniazdo 1**
  CF I, CF II, CF4.0, CF Ultra, CF Ultra DMA, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, Microdrive, MagicStor

  **Gniazdo 2**
  SD, SD Pro, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), Turbo-SD, SDHC Turbo, SD Ultra, SD Ultra II, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo,

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, Turbo Mini SD, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

**Gniazdo 3**

xD, xD type M, xD type H

**Gniazdo 4**

MS Micro, MS-Pro Micro, MS-HG Micro, MS XC-HG Micro, M2, MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

**Gniazdo 5**

MS, High Speed Memory Stick (HS-MS), MS Pro, MS Pro-HG, MS-HG, Memory Stick XC, MS Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS Pro-HG Duo, MS-Duo, MS XC-Duo, MS XC-HG Duo

## Wymagania systemowe

- Linux Kernel 4.6 lub nowszy
- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer PC z jedną wolną wnęką 3.5″
- Płyta główna z jedną wolną męską 19-pinową listwą USB 3.0
- Zasilacz z wolnym złączem zasilania typu Molex

## Zawartość opakowania

- Czytnik kart 3.5″ z przewodem połączeniowym
- 2 x śruby
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia






© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.