

Delock DVI 2-portový Splitter

Popis

Tento rozbočovač od Delocku přijímá signál DVI z PC nebo notebooku a rozděluje ho na dva připojené displeje. Tímto jedním připojením DVI lze použít k obsluze dvou DVI monitorů.



Číslo produktu 87639

EAN: 4043619876396

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
Vstup:
1 x DVI 24+5 samice s maticemi
1 x DC 5 V napájecí konektor
Výstup:
2 x DVI 24+5 samice s maticemi
- DVI-D (Single Link), VGA není zapojeno
- Rozlišení až 1920 x 1080 @ 60 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje HDCP 1.3
- Daisy Chain (kaskádovatelný)
- Podporovaná délka kabelu: až do 10 m
- LED indikátor
- Spotřeba energie: max. 8 W
- Rozměry (DxŠxV): cca. 154 x 79 x 23 mm
- Plug & Play

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení

- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Výstup: 5 V / 1 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
vnitřní: ø cca. 2,1 mm
venkovní: ø cca. 5,5 mm
délka: cca. 9 mm

Systémové požadavky

- PC nebo notebook s volným DVI portem
- DVI připojovací kabely

Obsah balení

- DVI rozbočovač
- Napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

Příslušenství

