

Delock Konwerter audio, analogowy z żeńskim stereofonicznym gniazdem 3,5 mm typu jack > cyfrowy z zasilaczem USB

Opis

Konwerter audio firmy Delock przekształca stereofoniczny sygnał analogowy na sygnał cyfrowy. Do gniazda wejściowego w urządzeniu można podłączać dwa przewody RCA, aby doprowadzić źródłowy sygnał analogowy, np. z gramofonu. Z gniazda wyjściowego sygnał jest przekazywany poprzez połączenie Toslink lub połączenie koncentryczne.



Numer artykułu 62724

EAN: 4043619627240

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: White Box

Specyfikacja

- Złącze:
Wejście:
2 x żeńskie złącze RCA (czerwone, białe)
1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm
Wyjście:
1 x Toslink, żeńskie, S/PDIF
1 x Koncentryczne, żeńskie, S/PDIF
1 x USB Typ Micro-B żeński (5 V zasilanie)
- Obsługuje różne częstotliwości audio, np. 32, 44,1, 48 oraz 96 kHz
- Przepływność: 24-bitowa
- 1 x dioda LED dla zasilania
- Zużycie prądu: maks. 250 mA
- Wymiary (DxSxW): ok. 63 x 45 x 20 mm


Wymagania systemowe

- Analogowy sygnał audio
- Przewody połączeniowe

Zawartość opakowania

- Konwerter analogowy > cyfrowy
- Przewód USB Typu Micro-B na Typ-A, długość ok. 80 cm
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Wskaźnik LED:	Power
---------------	-------

Interface

Wyjście:	1 x Koncentryczne, żeńskie, S/PDIF 1 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF
Wejście:	2 x żeńskie złącze RCA (czerwone, białe) 1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm

Technical characteristics

Bit rate:	24 Bit
Current consumption:	250 mA

Physical characteristics

Długość:	63 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm