

Delock Kabel za DC napajanje 5,5 x 2,1 mm muški za baterijski modul od 9 V

Opis

Ovaj kabel DC napajanja tvrtke Delock može se koristiti za spajanje baterijskog modula s 9 V. Osim toga, idealno je za, primjerice, napajanje Arduino mikro upravljača.



30 cm

Tehnički podaci

- Priključak:
1 x DC 5,5 x 2,1 mm muški >
1 x 2 zatični ženski za 9 V baterijski modul
- Struja potrošnje: maks 2 A
- Napon na ulazu: maks. 9 V
- Presjek kabela: 24 AWG
- Promjer kabela: oko 3,5 mm
- Materijal: plastika
- Duljina zajedno s priključkom: oko 30 cm

Specifikacija ulaz za napajanje

- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
iznutra: \varnothing oko 2,1 mm
izvana: \varnothing oko 5,5 mm
- Duljina istosmjernog kontakta: oko 11 mm

Preduvjeti sustava

- Slobodan DC ženski ulaz 5,5 x 2,1 mm

Sadržaj pakiranja

- Kabel napajanja

Predmet br. 86697

EAN: 4043619866977

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: • Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Slike





Interface	
Priključak 1:	1 x DC 5.5 x 2.1 mm male
Priključak 2:	1 x 9-voltna baterija
Technical characteristics	
Voltage:	9 V
Physical characteristics	
Promjer kabela:	3 mm
Duljina:	345 mm
Boja:	crni