

Delock Express Card > 2 x FireWire A

Περιγραφή

Ο αντάπτορας αυτός είναι συμβατός με Express Card 34 mm τυπικό. Διευρύνει τις λειτουργίες του φορητού υπολογιστή σας με δύο πρόσθετες θύρες για FireWire A για τη σύνδεση συσκευών FireWire όπως εξωτερικό περίβλημα, αντάπτορα κ.λπ.



Αρ. προϊόντος 61387

EAN: 4043619613878

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
Express Card 34 mm >
2 x FireWire 1394A 6 ακίδων, θηλυκό
1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 12 V
- Chipset: Texas Instruments
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 400 Mb/s
- Υποστηρίζει προδιαγραφές OHCI V1.1
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας

Προδιαγραφές Συνδετήρα ρεύματος

- 12 V, γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
εσωτερικά: $\varnothing$ περίπου 1,3 mm
εξωτερικά: $\varnothing$ περίπου 3,5 mm
μήκος: περίπου 9 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows Server-2003/Vista/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64, Mac OS 10.5
- Φορητός υπολογιστής με μία ελεύθερη υποδοχή Κάρτας Express

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Express Card FireWire
- Καλώδιο FireWire 6 ακίδων / 4 ακίδων
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες

