

Delock Express Card > 2 x FireWire A

Opis

Ovaj adapter je usklađen sa standardom za Express Card 34 mm. Proširuje prijenosno računalo za dva dodatna FireWire A priključka za spajanje FireWire uređaja, kao što su vanjska kućišta, adapteri, itd.



Predmet br. 61387

EAN: 4043619613878

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
Express Card 34 mm >
2 x FireWire 1394A 6-polni ženski
1 x 12 V DC utičnica
- Skup čipova: Texas Instruments
- Brzina prijenosa podataka do 400 Mb/s
- Podrška OHCI specifikacije V1.1
- Brza zamjena

Specifikacija ulaz za napajanje

- 12 V, uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
iznutra: $\varnothing$ oko 1,3 mm
izvana: $\varnothing$ oko 3,5 mm
duljina: oko 9 mm

Preduvjeti sustava

- Windows Server-2003/Vista/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64, Mac OS 10.5
- Prijenosno računalo sa slobodnim utičnica Express Card

Sadržaj pakiranja

- Express Card FireWire
- FireWire kabel 6-polni / 4-polni
- Korisnički priručnik

Slike

