Delock Comutator High Speed HDMI 2 intrări >1 ieșire

Descriere scurta

Folosind comutatorul HDMI Delock puteți utiliza până la 2 dispozitive HDMI pe un singur monitor HDMI, televizor sau difuzor etc. Funcția automată permite comutatorului să aleagă automat cel mai nou dispozitiv utilizat după ce a pornit dispozitivele. Astfel puteți evita comutarea manuală permanentă.



Nr. 61713

EAN: 4043619617135

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
  Intrare: 2 x HDMI-A cu 19 pini mamă
  Ieșire: 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
- High Speed HDMI specificație
- Rezoluție de până la: Full-HD 1080p
- Comutare port HDMI: funcție automată, buton "Selectare"
- Indicatoare cu LED pentru portul HDMI activ
- Acceptă modurile VGA, SVGA, XGA, UXGA
- Acceptă culori de 8 biți, 10 biți și 12 biți pe canal
- Nu este necesară o sursă de alimentare externă
- Acceptă cabluri cu lungimea de până la 20 m
- Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 63 x 58 x 15 mm
- Plug & Play

Cerinte de sistem

- Un port HDMI mamă disponibil
- Cablu HDMI

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.


Pachetul contine

- Comutator HDMI
- Cablu 1 x HDMI (aprox. 50 cm)

Imagini









© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.