Delock USB 2.0 Lecteur de cartes All en 1

Description

Ce lecteur de cartes Delock dispose de six emplacements pour cartes mémoire et permet de lire et d'écrire un grand nombre de cartes mémoire différentes. Le lecteur de cartes peut être connecté à un PC ou un ordinateur portable via l'interface USB Type-A.



N° produit 91471

EAN: 4043619914715

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x USB 2.0 Type-A mâle >
  1 x fente CF
  1 x SD / MMC slot
  1 x fente MS
  1 x fente xD
  1 x fente M2
  1 x fente Micro SD
- Débit de données jusqu'à 480 Mbps
- Dimensions (LxlxH) : env. 56,6 x 43,5 x 13,2 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play

- Prend en chargeles cartes :
  Fente 1
  CF I, CF II, CF 4.0, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, CF Extreme IV UDMA, UDMA Extreme, UDMA 6 Extreme Pro, ULTIMA II, Micro Drive, Magicstor

  Fente 2
  SD, SD High Capacity (SDHC), SDXC, SD Ultra II, SD UDMA II, SD Extreme III, SDHC Turbo, SDHC Ultra, SDHC Extreme, SDHC Extreme III, Turbo-SD, Turbo Mini SD*, Mini

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

SD*, Mini SDHC*, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, HS-MMC, HC-MMC, MMCmobile*, MMCmobile* Dual-Voltage, RS-MMC*, RS-MMC 4.0*

Fente 3
MS, High Speed MS (HS-MS), MS-ROM, MS Magic Gate, MS Pro, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS-Pro HighSpeed, MS-Pro HG-Duo, MS-Pro Duo Magic Gate

Fente 4
xD, xD type M, xD type H

Fente 5
MS Micro (M2)

Fente 6
MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Turbo, T-Flash, MMCmicro

*adaptateur requis

Configuration système requise

- Linux Kernel 2.4 ou version ultérieure
- Mac OS 8.6 ou version ultérieure
- Windows Server 2003
- Windows Vista/7/8.1/10
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l’emballage

- USB 2.0 Lecteur de cartes All en 1
- Câble USB 2.0
- Mode d’emploi

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Image







© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.