

Delock Czytnik kart z 5 gniazdami 3.5" USB 2.0 + 1 USB 2.0-A, żeńskie

Opis

Ten czytnik kart firmy Delock może być montowany we wnęce 3.5" w komputerze osobistym i jest on podłączany do wewnętrznego męskiego portu z listwą USB 2.0. Posiada pięciogniazdowy czytnik kart i pozwala na podłączenie jednego urządzenia USB.



Numer artykułu 91674

EAN: 4043619916740

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
 - zewewnętrzne:
 - 5 x gniazdo czytnika kart
 - 1 x USB 2.0 Typ-A żeński
 - wewnętrzne:
 - 1 x żeńska 9-pinowa listwa USB 2.0
- Chipset: Alcor AU6477DL
- Obudowa metalowa na potrzeby montażu we wnęce 3.5"
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- Kontrolka LED dla czytnika kart, która wskazuje zasilanie (kolor czerwony) oraz dostęp (kolor zielony)
- Przewód do transmisji danych: 1 x przewód z żeńską 9-pinową listwą USB 2.0 o długości ok. 53 cm (ze złączem)
- Hot Swap, Plug & Play
- Obsługuje następujące karty pamięci:
 - Gniazdo 1**
 - CF I, CF II, CF 4.0, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, CF Extreme IV UDMA, UDMA Extreme, UDMA 6 Extreme Pro, ULTIMA II, Micro Drive, Magicstor

Gniazdo 2

SD, SD High Capacity (SDHC), SDXC, SD Ultra II, SD UDMA II, SD Extreme III, SDHC Turbo, SDHC Ultra, SDHC Extreme, SDHC Extreme III, Turbo-SD, Turbo Mini SD*, Mini SD*, Mini SDHC*, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, HS-MMC, HC-MMC, MMCmobile*, MMCmobile* Dual-Voltage, RS-MMC*, RS-MMC 4.0*

Gniazdo 3

xD, xD type M, xD type H

Gniazdo 4

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Turbo, Micro SDXC, T-Flash, MMCmicro

Gniazdo 5

MS, MS-ROM, MS Magic Gate, MS Pro, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS-Pro HighSpeed, MS-Pro HG-Duo, MS-Pro Duo Magic Gate, MS Micro (M2)*

*Wymagany jest adapter

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 3.16 lub nowszy
- Mac OS 8.6 lub nowszy
- Windows 2000/XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer PC z jedną wolną wnęką 3.5"
- Płyta główna z jedną wolną męską 9-pinową listwą USB 2.0

Zawartość opakowania

- Czytnik kart 3.5" z przewodem połączeniowym
- Śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia

