



Czytnik kart USB 3.0 3.5 65 w 1

Wyjasnienie

Ten czytnik kart Delock można zainstalować w wolnej wnęce 3.5 komputera PC. Aby uzyskać szybszy transfer danych, do 5 Gb/s (Super Speed), można go podłączyć do interfejsu USB 3.0. Co więcej, złącze USB 3.0-A jest zgodne z wcześniejszymi standardami USB 2.0 i USB 1.1. Dlatego nadal można podłączyć czytnik kart do portu USB 2.0 lub USB 1.1. Dostarczony został panel przedni w kolorze beżowym, na który w celu dopasowania do innego koloru obudowy, można wymienić zamontowany panel przedni w kolorze czarnym.

Zdjęcia



Numer	91700
EAN	4043619917006
Kraj pochodzenia	Tajwan
kod taryfy celnej	84719000

Specyfikacja

- Czytnik kart USB 3.0 65 w 1 z portem 1 x USB 3.0 w metalowej obudowie do montażu we wnęce 3.5
- Szybkość transmisji danych do 5 Gb/s
- Hot Swap, Plug & Play
- Obsługuje następujące karty pamięci:

Slot 1 Memory Stick	MS, MS-ROM, MS Magic Gate, MS Pro, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS-Pro Duo HighSpeed, MS-Pro HG-Duo, MS-Pro Duo Magic Gate, MS Select, MSXC, MSXC Duo, MSXC-HG Duo
Slot 2 Secure Digital / Multi Media Card	SD, SD High Capacity (SDHC), SDXC, SD 3.0 UHS-I, SD Ultra II, SD Extreme III, SDHC Turbo, SDHC Ultra, SDHC Extreme, SDHC Extreme III, Turbo-SD, Mini SD, Mini SDHC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, MMC 4.0 Dual-Voltage, MMC Mobile, RS-MMC Mobile, MMC Dual-Voltage, RS-MMC, RS-MMC 4.0, RS-MMC Dual-Voltage, RS-MMC 4.0 Dual-Voltage
Slot 3 Micro SD / M2	MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Turbo, Micro SDXC, T-Flash, MMCmicro, MS Micro, MS HG Micro, M2, MSXC Micro, MSXC-HG Micro
Slot 4 Compact Flash / Micro Drive	CF I, CF II, CF ultra II, CF UDMA 6, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, CF Extreme IV UDMA, UDMA Extreme, UDMA 6 Extreme Pro, Micro Drive, Magicstor
Slot 5 xD	xD, xD type M, xD type H

* wymagany adapter

Wymagania systemowe

- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64, Mac OS 10.5 lub wyższy, Linux
- Komputer PC z jedną wolną wnęką 3.5
- Wolne gniazdo do wyprowadzenia kabli
- Dwa wolne porty USB-A

Zawartość opakowania

- Czytnik kart z kablem podłączenia do dwóch portów USB-A
- 1 x panel przedni w kolorze beżowym, sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi