Delock 4-smjerna utičnica za proširenje s prenaponskom zaštitom i USB punjačem bijeli

Opis

4-smjerna utičnica za proširenje tvrtke Delock s USB funkcijom punjenja prikladna je za praktično spajanje različitih uređaja izravno na stol. Ugrađena prenaponska zaštita štiti uređaj tijekom oluja i prekida napajanja.

Predmet br. 11206

EAN: 4043619112067

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: White Box

Tehnički podaci

- Priključak:
  Ulaz:
  1 x utikač CEE 7/7
  Izlaz:
  4 x utičnice CEE 7/3
  3 x USB Tipa-A, ženski
- Nazivna struja: 16 A / 250 V~
- Nazivna snaga: 4000 W
- Prenaponska zaštita SPD tip 3: Uoc = 6 kV~, gore = 1,3 kV~ / 1700 J
- Utičnice u 45° položaju, brava za zaštitu djece
- 2-polna sigurnosna sklopka, sa zaštitom od preopterećenja
- Opcija ugradnje na zid
- LED indikatori za praćenje stanja
- USB punjač:
  Ulaz: AC 250 V / 50 Hz / 0,5 A
  Izlaz: 5 V / 2,4 A po ulazu, maks. 3,4 A kombinirano
  Prekostrujna zaštita, zaštita od pregrijavanja, zaštita od kratkog spoja
- Boja: bijela
- Duljina kabela: oko 1,5 m

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

- Mjere (DxŠxV): oko 36,1 x 5,6 x 4,2 cm

Sadržaj pakiranja

- Utičnica za proširenje
- Korisnički priručnik

Slike

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

General

Mounting type:	wall
Protection:	Input overvoltage protection

Interface

priključak:	3 x USB Tipa-A, ženski

Physical characteristics

Duljina kabela:	1,5 m
Duljina:	36.1 cm
Width:	5,6 cm
Height:	4.2 cm
Boja:	bijela

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.