

Delock Przełącznik DVI KVM 2 > 1 z USB oraz audio

Opis

Przełącznik KVM firmy Delock to przydatne rozwiązanie umożliwiające podłączenie jednego monitora, projektora itp. do dwóch komputerów. Ponadto te dwa porty USB umożliwiają podłączenie myszy i klawiatury, a za pomocą przycisku lub klawiatury można przełączać pomiędzy dwoma komputerami. Dodatkowo można przesyłać sygnał audio w celu używania jednego głośnika i mikrofonu za pomocą obu komputerów.



Numer artykułu 11416

EAN: 4043619114160

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
 - 3 x DVI-D 24+1 żeńskie
 - 2 x USB 2.0 typ A żeńskie (klawiatura i mysz)
 - 6 x żeńskie gniazdo stereo 3,5 mm (głośnik, mikrofon)
- Obsługuje DVI-D (Single Link)
- 1 x przełącznik dla komputerów osobistych (PC 1 lub PC 2)
- Przełączanie za pomocą przycisku, klawisza skrótu (klawisz „Scroll” na klawiaturze) lub ikony na pulpicie (program na płycie CD)
- Rozdzielczość do 1920 x 1200 @ 60 Hz (w zależności od monitora i systemu)
- Zasilanie z magistrali USB, przełącznik nie wymaga żadnego innego źródła zasilania
- Zgodność z HDCP
- Wskaźniki LED aktywnego złącza DVI
- Sygnał dźwiękowy podczas przełączania
- Kolor: czarny
- Wymiary ze złączami (DxSxW): ok. 120 x 90 x 30 mm
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Wymagania systemowe

- Dwa komputery z żeńskim złączem DVI (1 szt.) + żeńskim złączem USB A (1 szt.)
- Ponadto jedno gniazdo stereofoniczne 3,5 mm typu jack dla głośnika, jedno gniazdo stereofoniczne 3,5 mm dla mikrofonu
- Monitor, projektor lub podobne urządzenie z przewodem połączeniowym DVI

Zawartość opakowania

- Przełącznik KVM ze złączem USB i audio
- 2 x zestaw kabli, długość: ok. 1,5 m
- Płyta CD z programem umożliwiającym przełączanie za pomocą ikony na pulpicie
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Supported operating system:	Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników
Wskaźnik LED:	Aktywności
Switchover:	1 x przełącznik dla komputerów osobistych (PC 1 lub PC 2) Przełączanie za pomocą przycisku, klawisza skrótu (klawisz „Scroll” na klawiaturze) lub ikony na pulpicie (program na płycie CD) Sygnał dźwiękowy podczas przełączania

Interface

Wyjście:	1 x DVI-D 24+1 żeńskie 2 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone)
Wejście:	2 x DVI-D 24+1 female 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x USB 2.0 Typ-A żeńskie (klawiatura i mysz)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz
Current consumption:	USB bus powered, no additional power supply is needed for the switch

Physical characteristics

Materiał obudowy:	metal
Długość:	120 mm
Width:	90 mm
Height:	30 mm
Kolor:	czarny