

# Delock Antennenkabel N Stecker > RP-SMA Stecker CFD400 LLC400 4 m low loss

## Kurzbeschreibung

Dieses hochwertige Antennenkabel dient der sicheren Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik. Es zeichnet sich durch eine sehr geringe Dämpfung aus.



4 m

**Artikel-Nr. 13022**

EAN: 4043619130221

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung: Box

## Spezifikation

- Anschlüsse: N Stecker > RP-SMA Stecker
- Kabeltyp: CFD400, LLC400
- Impedanz: 50 Ohm
- Kabeldämpfung:
  - 2,4 GHz: ca. 0,22 dB pro Meter
  - 5,7 GHz: ca. 0,35 dB pro Meter
- Durchmesser: ca. 10,5 mm
- Kleinster Biegeradius: ca. 51,5 mm
- Farbe: schwarz
- Kabellänge: ca. 4 m

## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien RP-SMA Anschluss

## Packungsinhalt

- Antennenkabel

---

## Abbildungen



## Schnittstelle

Anschluss 1:	N Stecker
Anschluss 2:	RP-SMA Stecker

## Technische Eigenschaften

Impedanz:	50 Ω
-----------	------

## Physikalische Eigenschaften

Kabeltyp:	CFD400, LLC400
Kabeldämpfung:	2,4 GHz: ca. 0,22 dB pro Meter 5,7 GHz: ca. 0,35 dB pro Meter
Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge:	4 m
Kleinster Biegeradius:	51,5 mm