

Delock Antennkabel N-hane > RP-SMA-hane CFD400 LLC400 4 m, liten förlust

Beskrivning

Denna högkvalitativa koaxialkabel säkerställer en pålitlig anslutning av komponenter för radiofrekvensteknik. Den kännetecknas av en mycket låg dämpning.



Artikelnummer 13022

EAN: 4043619130221

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning: N-hane > RP-SMA-hane
- Kabeltyp: CFD400, LLC400
- Impedans: 50 Ohm
- Kabeldämpning:
 - 2,4 GHz: ca. 0,22 dB per meter
 - 5,7 GHz: ca. 0,35 dB per meter
- Diameter: ca. 10,5 mm
- Lägsta böjningsradie: 51,5 mm
- Färg: svart
- Kabellängd: ca. 4 m

Systemkrav

- Enhet med en ledig RP-SMA-kontakt

Paketets innehåll

- Antennkabel

Bilder



Interface

Kontakt 1:	N-hane
Kontakt 2:	RP-SMA-hane

Technical characteristics

Impedans:	50 Ω
-----------	-------------

Physical characteristics

Cable type:	CFD400, LLC400
Cable attenuation:	2,4 GHz: ca. 0,22 dB per meter 5,7 GHz: ca. 0,35 dB per meter
Kabelfärg:	svart
Kabellängd:	4 m
Lägsta böjningsradie:	51,5 mm