

Delock Konverter USB 3.0 > SATA 6 Gb/s / IDE 40 Pin / IDE 44 Pin mit Backup Funktion

Kurzbeschreibung

Dieser Konverter von Delock ermöglicht den Anschluss von 2.5" oder 3.5" IDE und SATA Laufwerken an den USB Port des PCs oder Notebooks. Somit kann das Laufwerk, ohne externes Gehäuse, direkt an einen USB Port angeschlossen werden. Das mitgelieferte Netzteil versorgt den Konverter und die angeschlossenen Laufwerke mit Strom. Die Backup Funktion ermöglicht ein Backup vom PC oder Notebook zu einer angeschlossenen Festplatte oder SSD.



Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x USB Typ Micro-B Buchse
 - 1 x DC Strombuchse
 - 1 x 4 Pin Stromanschluss
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
 - 1 x IDE 40 Pin Buchse
 - 1 x IDE 44 Pin Buchse
- Funktionstasten:
 - 1 x Ein-/ Ausschalter
 - 1 x Backup Taste
- Für Festplatten, SSD, optische Laufwerke
- Datentransferraten:
 - USB 3.0 bis zu 5 Gb/s
 - SATA bis zu 6 Gb/s
 - IDE bis zu 133 Mb/s
- Mit Backup Funktion
- Ermöglicht die gleichzeitige Nutzung mit zwei IDE Laufwerken und einem SATA Laufwerk
- LED Anzeige
- Plug & Play

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Ausgang: 12 V / 2 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: ø ca. 2,5 mm
 - außen: ø ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 9,5 mm

Systemvoraussetzungen

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- Konverter USB 3.0 > SATA / IDE
- USB 3.0 Kabel
- Stromkabel

Artikel-Nr. 61486

EAN: 4043619614868

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

- Externes Netzteil
- CD ROM mit Software
- Bedienungsanleitung

Abbildungen

