

Delock Convertitore USB 3.0 > SATA 6 Gb/s / IDE a 40 pin, IDE a 44 pin con funzione di backup

Descrizione

Questo convertitore Delock consente di collegare unità IDE e SATA da 2,5" o 3,5" a una porta USB del PC o computer portatile. Così si può collegare l'unità direttamente alla porta USB, senza una custodia esterna. L'alimentatore in dotazione eroga energia al convertitore e alle unità collegate. La funzione di backup consente il backup da PC o computer portatile a un disco rigido o SSD collegato.



Specifiche

- Connettori:
 - 1 x USB Tipo Micro-B femmina
 - 1 x jack CC
 - 1 x connettore di alimentazione a 4 pin
 - 1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
 - 1 x IDE a 40 pin femmina
 - 1 x IDE a 44 pin femmina
- Tasto di funzione:
 - 1 x Interruttore di accensione / spegnimento
 - 1 x pulsante di backup
- Per dischi rigidi, SSD, unità ottiche
- Frequenza di trasferimento dati:
 - USB 3.0 fino a 5 Gb/s
 - SATA fino a 6 Gb/s
 - IDE fino a 133 Mb/s
- Con funzione di backup
- Consente l'utilizzo simultaneo con due unità IDE e un'unità SATA
- Indicatore LED
- Plug & Play

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Uscita: 12 V / 2 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
 - interno: ø ca. 2,5 mm
 - esterno: ø ca. 5,5 mm
 - lunghezza: ca. 9,5 mm

Requisiti di sistema

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Convertitore USB 3.0 > SATA / IDE
- Cavo USB 3.0
- Cavo di alimentazione
- Alimentatore esterno

Articolo n. 61486

EAN: 4043619614868

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

- CD ROM con software
- Manuale utente

Immagini

