

Delock Pretvarač USB 3.0 > SATA 6 Gb/s/IDE 40 kontakata/IDE 44 kontakata s funkcijom izrade sigurnosne kopije

Opis

Ovaj pretvarač tvrtke Delock omogućava spajanje 2,5-inčnog ili 3,5-inčnog IDE i SATA pogona na USB ulaz stolnog ili prijenosnog računala. Dakle, može se spojiti na pogon, bez vanjskog kućišta, izravno na USB ulaz. Sadržano napajanje daje električnu energiju pretvaraču i priključenim pogonima. Funkcija pomoćne jedinice omogućava spajanje pomoćnih jedinica stolnog ili prijenosnog računala na priključeni tvrdi disk ili SSD.



Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB Tipa Micro-B, ženski
 - 1 x priključak za istosmjerno napajanje
 - 1 x 4-pinski priključak za napajanje
 - 1 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, ženski
 - 1 x IDE 40-polni ženski
 - 1 x IDE 44-polni ženski
- Funkcijska tipka:
 - 1 x sklopka za uključivanje / isključivanje
 - 1 x gumb za sigurnosno kopiranje
- Za tvrde diskove, elektroničke diskove, optičke pogone
- Brzina prijenosa podataka:
 - USB 3.0 do 5 Gb/s
 - SATA do 6 Gb/s
 - IDE do 133 Mb/s
- S funkcijom sigurnosnog kopiranja
- Omogućava istovremeno korištenje dvaju IDE pogona i SATA pogona
- LED indikator
- Plug & Play

Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Izlaz: 12 V / 2 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
 - iznutra: ø oko 2,5 mm
 - izvana: ø oko 5,5 mm
 - duljina: oko 9,5 mm

Preduvjeti sustava

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- Pretvarač USB 3.0 > SATA / IDE
- USB 3.0 kabel
- Kabel napajanja
- Vanjski izvor napajanja

Predmet br. 61486

EAN: 4043619614868

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box



- CD ROM sa softverom
- Korisnički priručnik

Slike

