

Delock Hub de birou, 3 porturi USB 3.0 + cititor de carduri SD cu 2 fante

Descriere scurta

Acest Hub Delock poate fi instalat într-o decupare existentă a biroului dvs. și vă permite să conduceți cablurile pentru monitor, tastatură și mouse. Aceasta este o soluție practică și de economisire a spațiului, care vă permite să vă conectați cu ușurință dispozitivele USB. Puteți introduce cu ușurință cartela SD în sloturile existente ale Hub-ului de birou pentru citire și scriere.



Nr. 61991

EAN: 4043619619917

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
 partea de sus:
 3 x USB 3.0 Tip-A mamă
 1 x fantă SD
 1 x fantă Micro SD
 partea de jos:
 1 x USB 3.0 Tip-A tată
 1 x mufă c.c. de 5 V
- Rată de transfer a datelor de până la:
 SuperSpeed USB 5 Gbps,
 Hi-Speed 480 Mbps,
 Full-Speed 12 Mbps,
 Low-Speed 1,5 Mbps
- Cititorul de carduri acceptă următoarele carduri de memorie:
 - 1. Slot Secure Digital**
 SD, SD Pro, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 - 2. Slot Micro Secure Digital**
 Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

- Diametru montare: 60 mm
- Adâncime montare: 30 mm
- Lungime cablu:
USB 3.0 cca 115 cm
c.c. cca 12 cm
- Plug & Play

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Ieșire: 5 V / 4 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
interior: ø aprox. 1,35 mm
exterior: ø aprox. 3,5 mm
lungime: aprox. 9,5 mm

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.x sau superior
- Mac OS 10.7 sau superior
- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber
- 60 mm un spațiu decupat al biroului

Pachetul contine

- Hub de birou cu cititor de carduri
- Sursă de alimentare externă
- Manual de utilizare

Imagini

