

# Delock HDMI zu VGA Adapter mit Audio

## Kurzbeschreibung

Dieser HDMI zu VGA Adapter von Delock dient zum Anschluss eines VGA Displays am PC bzw. Notebook. Durch die Verwendung des Klinkekabels am PC bzw. Notebook, kann über diesen Adapter auch das Audiosignal übertragen werden. Des Weiteren wird der Adapter über den USB Anschluss mit Strom versorgt und benötigt somit kein zusätzliches Netzteil.



## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - Eingang:
    - 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
  - Ausgang:
    - 1 x VGA 15 Pin Stecker
    - 1 x Klinke 3 Pin Stecker (Audio)
    - 1 x USB Typ-A Stecker (Stromversorgung)
- Auflösung bis 1920 x 1080 (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Kabellänge:
  - VGA zu HDMI: ca. 23 cm
  - USB: ca. 23 cm
  - Klinke: ca. 23 cm
- LED Anzeige für Power und Aktivität
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich
- Auflösungen (je nach Systemunterstützung des PCs oder Notebooks) z. B.:
  - 800 x 600
  - 1024 x 768
  - 1280 x 720
  - 1280 x 768
  - 1280 x 800
  - 1280 x 960
  - 1280 x 1024
  - 1360 x 768
  - 1400 x 900
  - 1400 x 1050
  - 1440 x 900
  - 1600 x 900
  - 1680 x 1050
  - 1776 x 1000
  - 1920 x 1080

## Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien HDMI Anschluss
- Ausgabegerät mit VGA Anschluss
- Ein freier USB Typ-A Anschluss
- Optional: Klinkebuchse für Audiosignal

## Packungsinhalt

- HDMI zu VGA Adapter
- Bedienungsanleitung


## Artikel-Nr. 62407

EAN: 4043619624072

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Abbildungen



Resolution (depending on the system of the PC for laptop) e.g.:

1080i	1024 x 768	1280 x 720	1408 x 1024	1280 x 800
1366 x 768	1280 x 800	1440 x 900	1600 x 900	1680 x 1050
1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080

