

Delock Sound Box DAC USB 2.0 24 Bit / 96 KHz avec amplificateur de casque

Description

Cette Sound Box (caisse de résonance) USB 2.0 proposée par Delock est un convertisseur numérique – analogique qui optimise votre ordinateur via une carte son. En rendant autonome le processeur sonore, toutes les interférences peuvent être minimisées afin d'obtenir un son cristallin. Branchez simplement votre Sound Box sur un port USB libre de votre PC ou notebook, puis reliez-la à



N° produit 62439

EAN: 4043619624393

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

1. une enceinte ou un casque d'écoute, ou
2. votre système stéréo HiFi.

Un amplificateur de casque de haute qualité est intégré afin que vous puissiez profiter d'un son optimal dans votre casque.

Spécifications techniques

- Connexion:
 - entrée: 1 x mini USB 2.0 femelle
 - sortie: 1 x sortie SPDIF / coaxiale numérique 24 bit / 96 KHz
 - 1 x sortie ligne analogique gauche (blanc)
 - 1 x sortie ligne analogique droit (rouge)
 - 1 x entrée microphone 3,5 mm 24 bit / 96 KHz
 - 1 x sortie casque stéréo 3,5 mm 24 bit / 96 KHz
 - 1 x sortie casque stéréo 6,3 mm (active uniquement si aucun casque de 3,5 mm n'est connecté)
- Touches de fonction: 1 x contrôle du volume
- 1 x bouton de sélection sortie ligne ou casque
- Témoin DEL
- Amplificateur de casque LM 4562NA puissant (type douille), impédance de 16 à 150 ohms
- Sortie coaxiale numérique de haute qualité - AC3 (Dolby Digital) / DTS Passthrough
- Plage dynamique environ 97 dB

- THD+N: 0.00003 % (max.)
- Dimensions (LxlxH): 87 mm x 100 mm x 35 mm
- Auto alimenté par le bus USB

Configuration système requise

- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64, Mac OS 10.7.4
- PC ou portable avec un port USB disponible

Contenu de l'emballage

- Sound Box USB 2.0
- Câble USB
- Câble audio
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

Image

