

## Delock Audio pretvarač analogni > digitalni

### Opis

Audio pretvarač tvrtke Delock pretvara analogni stereo signal u digitalni signal. Dva stezna kabela mogu se spojiti na uređaj za ulaz signala analognog izvora, npr. iz MP3 playera. Na izlazu se signal može prenositi ili preko optičkog TOSLINK spojnika ili S/PDIF koaksijalnog spoja.



### Predmet br. 62443

EAN: 4043619624430

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

### Tehnički podaci

- Priključak:
  - Ulaz:
    - 2 x RCA ženskih
    - 1 x priključak za istosmjerno napajanje
  - Izlaz:
    - 1 x TOSLINK ženski S/PDIF
    - 1 x Koaksijalni ženski S/PDIF
- Kvaliteta uzorka: 16 Bit / 48 kHz
- čvrsto metalno kućište
- Mjere (DxŠxV): oko 63 x 41 x 21 mm

### Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Izlaz: 5 V / 1 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
  - iznutra: ø oko 2,1 mm

izvana:  $\varnothing$  oko 5,5 mm  
duljina: oko 9 mm

---

## Preduvjeti sustava

- Analogni audio signal
- Priključni kabel


---

## Sadržaj pakiranja

- Analogni > digitalni pretvarač
- Napajanje
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## Interface

Izlaz:	1 x Koaksijalni ženski S/PDIF 1 x TOSLINK ženski S/PDIF
Ulaz:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x RCA ženskih (crveni, bijeli)

## Physical characteristics

Kućište boja:	crne
Materijal kućišta:	Plastika
Duljina:	63 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm