

Delock Hangátalakító Analóg > Digitális

Leírás

A Delock hangátalakítója egy analóg sztereó jelzést formál át digitális jellé. Két RCA kábel köthető az eszközhöz. A bemenetbe az analóg jelforrás például egy MP3 lejátszó, míg a kimenetbe a jel továbbítása vagy egy optikai Toslink vagy egy S/PDIF koax kapcsolattal történik meg.



Tételszám 62443

EAN: 4043619624430

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
Bemenet:
2 x RCA hüvely
1 x DC aljzat
Kimenet:
1 x TOSLINK hüvely S/PDIF
1 x Koaxiális hüvely S/PDIF
- Mintavételi érték: 16 Bit / 48 kHz
- Robusztus fémház
- Méretek (H x Sz x M): kb. 63 x 41 x 21 mm

A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Kimenet: 5 V / 1 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
belül: ø kb. 2,1 mm

kívül: \varnothing kb. 5,5 mm
hosszúság: kb. 9 mm


Rendszerkövetelmények

- Analóg audiojel
- Csatlakozókábel

A csomag tartalma

- Analóg > digitális átalakító
- Tápegység
- Használati utasítás

Képek



Interface

Kimenet:	1 x Koaxiális csatlakozóhüvely S/PDIF 1 x TOSLINK hüvely S/PDIF
Bemenet:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x RCA-hüvely (vörös, fehér)

Physical characteristics

Borítás szín:	fekete
Burkolat anyaga:	Műanyag
Hosszúság:	63 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm