

## Delock Adapter USB 3.0 > DisplayPort 1.2 (4K)

### Opis

Ovaj Delockov USB 3.0 na DisplayPort adapter koristite za priključivanje dodatnih monitora, LCD zaslona ili projektoru u slobodan USB 3.0 ili USB 2.0 priključak na stolnom ili prijenosnom računalu. Na računalu možete koristiti do 6 adaptera, a svaki dodatni monitor možete priključiti posredstvom jednog adaptera. Adapter možete zrcalno prikazati i proširiti zaslon i podržava razlučivost do 3840 x 2160. TV i video slika će se prenositi u Ultra HD (4K) kvaliteti.



### Tehnički podaci

- Priključak:  
Ulaz: 1 x USB 3.0 Tipa Micro-B, ženski  
Izlaz: 1 x DisplayPort 20-polni ženski
- Skup čipova: DisplayLink DL-5500
- Podaci za DisplayPort 1.2
- Prijenos zvučnih signala
- Razlučivost 3840 x 2160 @ 30 Hz (ovisno o monitoru i vašem sustavu)
- Podržava 16-bitne i 32-bitne boje
- Korištenje do 6 adaptera po računalu
- Integrirani RAM 1 GB (DDR3 RAM)
- Postavke: produženi, zrcalni ili primarni prikaz
- Mjere (DxŠxV): oko 76 x 44 x 14 mm
- Potrošnja iz napajanja oko 370 mA
- Razlučivost (ovisno o sustavu stolnog ili prijenosnog računala), npr.:  
640 x 480  
720 x 480  
768 x 576  
800 x 480  
800 x 600  
832 x 642  
848 x 480  
1024 x 600  
1024 x 768  
1152 x 864  
1152 x 870  
1280 x 720  
1280 x 768  
1280 x 800  
1280 x 960  
1280 x 1024  
1360 x 768  
1366 x 768  
1368 x 768  
1400 x 1050  
1440 x 900  
1600 x 900  
1600 x 1200  
1680 x 1050  
1920 x 1080  
1920 x 1200  
2048 x 1080  
2048 x 1152  
2048 x 1280

### Predmet br. 62581

EAN: 4043619625819

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box



2048 x 1536  
2560 x 1440  
2560 x 1600  
3840 x 2160

### Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo s jednim slobodnim USB 3.0 ili USB 2.0 priključkom
- Kada koristite 4K, potreban vam je odgovarajući monitor, računalo i grafička kartica

### Sadržaj pakiranja

- USB 3.0 DP adapter
- USB 3.0 kabel
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

### Slike

