

# Delock Adapter VGA-HDMI ze złączem audio

## Opis

Adapter VGA-HDMI firmy Delock może być używany do podłączania urządzeń HDMI do komputera stacjonarnego lub przenośnego. Po podłączeniu kabla jack stereo do komputera stacjonarnego lub przenośnego można za pomocą tego adaptera przesyłać także sygnał dźwiękowy. Ponadto adapter ten jest zasilany z magistrali USB i nie wymaga żadnego innego źródła zasilania.



### Numer artykułu 62597

EAN: 4043619625970

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - Wejście:
    - 1 x 15-pinowe VGA męski
    - 1 x męskie złącze jack stereo 3-pinowe (audio)
    - 1 x męskie złącze USB Typ-A (zasilanie)
  - Wyjście:
    - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
- Rozdzielczość do 1920 x 1080 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Zgodność z HDCP
- Długość kabla:
  - VGA do HDMI: ok. 25 cm
  - USB: ok. 25 cm
  - Jack stereo: ok. 25 cm
- Wskaźnik LED zasilania i aktywności
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników
- Rozdzielczość (w zależności od systemu komputera PC lub notebook) np.:
  - 800 x 600
  - 1024 x 768

1280 x 720  
1280 x 768  
1280 x 800  
1280 x 960  
1280 x 1024  
1360 x 768  
1600 x 900  
1680 x 1050  
1920 x 1080

---

## Wymagania systemowe

- Komputer z jednym wolnym gniazdem VGA
- Urządzenie wyjściowe z żeńskim gniazdem HDMI
- Jeden wolny port USB Typ-A
- Opcjonalnie: żeńskie gniazdo jack stereo do odbioru sygnału dźwiękowego

---

## Zawartość opakowania

- Adapter VGA-HDMI
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia

