

Delock Adapter DisplayPort 1.2 męski > HDMI żeński 4K 60 Hz pasywne czarny

4K 60Hz
Passive

Opis

Ten adapter firmy Delock umożliwia podłączanie monitora HDMI do systemu za pomocą wolnego złącza DisplayPort. Ten adapter obsługuje rozdzielczość do 4K Ultra HD przy 60 Hz i zapewnia zgodność wsteczną do rozdzielczości Full-HD 1080p.



Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x 20-pinowy DisplayPort męski >
 - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
- Chipset: Parade PS8409
- Specyfikacja High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Konwerter pasywny (level shifter), odpowiedni tylko dla kart graficznych z wyjściem DP++
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- Formaty audio: 8-kanalowe LPCM, skompresowane audio oraz format audio HBR o maks. rozmiarze próbki audio 24 bity i częstotliwości próbkowania 192 kHz
- Połączone złącze
- 1 x rdzeń ferrytowy
- Długość kabla bez złączem: ok. 20 cm
- Kolor: czarny
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Numer artykułu 62719

EAN: 4043619627196

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box



Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie DisplayPort DP++

Zawartość opakowania

- Adapter DisplayPort > HDMI

Zdjęcia





General	
Specyfikacja :	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet
Supported operating system:	Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników
Interface	
Złącze 1:	1 x 20-pinowy DisplayPort męski
Złącze 2:	1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
Technical characteristics	
Chipset:	Parade PS8409
Converter type:	passive (level shifter)
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	wideo audio
Physical characteristics	
Rdzeń ferrytowy:	1 x
Obudowa kolor:	czarny
Długość kabla:	20 cm (bez złączem)
Wykończenie złącza:	pozlacane
Wykończenie pinów:	pozlacane