

## Delock Adapter HDMI-A hane till DisplayPort hona 4K 60 Hz

### Beskrivning

Denna adapter från Delock möjliggör ansluten av en DisplayPort-bildskärm till ett ledigt HDMI-gränssnitt på en stationär eller bärbar dator. Adaptern kommer att anslutas till HDMI-anslutningen på datorn eller den bärbara datorn och ansluts med en befintlig DisplayPort-kabel.



### Notera

Om signalstörningar uppstår, som t.ex. att bilden flimrar, ska den medföljande USB-strömkabeln anslutas.

### Specifikationer

- Anslutning:  
Inmatning:  
1 x HDMI-A hane  
1 x USB Typ Micro-B hona (5 V strömtillförsel)  
Utmatning:  
1 x DisplayPort hona
- Kringkretsar: Lontium LT6711A
- DisplayPort 1.2 och High Speed HDMI specifikationer
- Signalriktning: HDMI-ingång > DisplayPort-utgång
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Stödjer HDR
- Stöder 3D skärmar
- Färg: svart
- Kabellängd utan kontakter: ca. 24 cm

### Systemkrav

- En ledig HDMI-A-port hona
- Bildskärm med ett ledigt DisplayPort-gränssnitt

### Paketets innehåll

- Adapter HDMI till DisplayPort
- USB Typ Micro-B till Typ A-kabel, längd ca 1 m

### Artikelnummer 63206

EAN: 4043619632060

Ursprungsland: China

Paket: • Retail Box

### Bilder



General	
Funktion:	HDR / HDR10
Interface	
Utmatning:	1 x DisplayPort female
Inmatning:	1 x HDMI-A 19-stift, hane 1 x USB Typ Micro-B, hona (5 V strömtillförsel)
Technical characteristics	
Kringkretsar:	Lontium LT6711A
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz