

Delock Convertisseur USB 2.0 Type-A mâle > M.2 Key B prise SIM

Description

Ce convertisseur de Delock permet la connexion d'un module M.2, par ex., GSM, GPRS, 3G, WLAN ou LTE, en format 2242 ou 3042. Le convertisseur peut être installé dans le système par le biais d'une interface USB. De plus, une carte SIM peut être insérée dans la prise en l'utilisant avec un module M.2 approprié.



N° produit 63446

EAN: 4043619634460

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs:
 - 1 x USB 2.0 Type-A mâle
 - 1 x M.2 à 67 broches fente clé B
 - 1 x SIM fentes
- Interface : USB
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2242 et 3042 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur USB
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Dimensions (LxlxH) : env. 80 x 31 x 6 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play
- Auto alimenté par le bus USB
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote


Configuration système requise

- Port USB Type-A libre

Contenu de l'emballage

- Convertisseur
- Matériel de montage
- Tournevis
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote
Slot:	USB
Supported module:	M.2 modules in format 2242 and 3042 with key B or key B+M based on USB
Hauteur maximale des composants sur le module:	1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 2.0 Type-A mâle
Connecteur 2:	1 x M.2 à 67 broches fente clé B
connecteur 3:	1 x SIM fentes

Technical characteristics

Tension:	Auto alimenté par le bus USB
----------	------------------------------

Physical characteristics

Longueur:	80 mm
Width:	31 mm
Height:	6 mm