

# Delock Átalakító USB 2.0 A-típusú, apa > M.2 B kulcs SIM-kártyahellyel

## Leírás

Ez a Delock átalakító lehetővé teszi egy M.2 modul csatlakoztatását, pl. GSM, GPRS, 3G, WLAN vagy LTE, 2242 vagy 3042 formátumban. Az átalakító az USB interfészen keresztül telepíthető a rendszerbe. Továbbá lehetséges egy SIM kártyát helyezni a nyílásba és egy megfelelő M.2 modullal használni.



## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x USB 2.0 A-típusú dugó
  - 1 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás
  - 1 x SIM slot
- Csatolófelület: USB
- M.2 modulok használatát támogatja 2242 és 3042 formátumban USB alapú B- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon:
  - A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- Méretek (H x Sz x M): kb. 80 x 31 x 6 mm
- Hot Swap, Plug & Play
- USB-busz energiaforrás
- Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges

## Rendszerkövetelmények

- Egy szabad USB A-típusú-csatlakozó

## A csomag tartalma

- Átalakító
- Rögzítőanyag
- Csavarhúzó
- Használati utasítás


## Tételszám 63446

EAN: 4043619634460

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Képek





General	
Funkció:	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges
Slot:	USB
Supported module:	M.2 modules in format 2242 and 3042 with key B or key B+M based on USB
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
Interface	
Csatlakozó 1:	1 x USB 2.0 A-típusú dugó
Csatlakozó 2:	1 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás
csatlakozó 3:	1 x SIM slot
Technical characteristics	
Feszültség:	USB-busz energiaforrás
Physical characteristics	
Hosszúság:	80 mm
Width:	31 mm
Height:	6 mm