

Delock Αναλογικός Μετατροπέας Ήχου > Ψηφιακός HD

Περιγραφή

Ο μετατροπέας ήχου της Delock μετατρέπει ένα αναλογικό στερεοφωνικό σήμα σε ένα ψηφιακό σήμα. Δύο καλώδια ολίσθησης μπορούν να συνδεθούν στη συσκευή για εισαγωγή του αναλογικής πηγής σήματος π.χ. από ένα MP3 player. Κατά την έξοδο, το σήμα μπορεί να μεταδοθεί είτε μέσω μιας οπτικής σύνδεσης TOSLINK είτε μέσω μιας ομοαξονικής σύνδεσης S/PDIF.



Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
Είσοδος:
2 x RCA θηλυκή
1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)
Έξοδος:
1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF
1 x Ομοαξονικό θηλυκό S/PDIF
- Chipset: WM8805
- Ρυθμός δειγματοληψίας: 16 Bit / 96 kHz
- Πλαστικό περίβλημα
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 63 x 44 x 23 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Αναλογικό σήμα ήχου
- Παροχή ρεύματος μέσω ελεύθερης θηλυκής θύρας USB Τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας από αναλογικό σε ψηφιακό
- Καλώδιο USB Τύπου-A σε Τύπο Micro-B, μήκους περ. 30 cm
- Εγχειρίδιο χρήστη


Αρ. προϊόντος 63468

EAN: 4043619634682

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Εικόνες





| Interface | |
|--------------------------|--|
| Έξοδος: | 1 x Ομοαξονικό θηλυκό S/PDIF 1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF |
| Είσοδος : | 1 x USB Type Micro-B female 2 x RCA female (red, white) |
| Physical characteristics | |
| Περιβλήμα Χρώμα: | μαύρο |
| Υλικό περιβλήματος: | πλαστική |
| Μήκος: | 63 mm |
| Width: | 44 mm |
| Height: | 23 mm |