

## Delock Αναλογικός Μετατροπέας Ψηφιακός > Ήχου HD

### Περιγραφή

Ο μετατροπέας ήχου της Delock μετατρέπει ένα ψηφιακό σήμα ήχου σε αναλογικό στερεοφωνικό σήμα. Για παράδειγμα ένα DVD ή Blu-ray μπορεί να συνδεθεί στη θύρα εισόδου της συσκευής και το σήμα μπορεί να παραχθεί μέσω μιας οπτικής σύνδεσης TOSLINK ή μέσω μιας ομοαξονικής σύνδεσης S/PDIF. Στη θύρα εξόδου, το σήμα ήχου μεταδίδεται μέσω της σύνδεσης RCA.



### Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:  
Είσοδος:  
1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF  
1 x Ομοαξονικό θηλυκό S/PDIF  
1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)  
Έξοδος:  
2 x RCA θηλυκή
- Chipset: MS8416
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί δείγματος: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Ρυθμός μεταφοράς bit 16 - 24 Bit
- Πλαστικό περίβλημα
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 63 x 44 x 23 mm

### Απαιτήσεις συστήματος

- Ψηφιακό σήμα ήχου
- Παροχή ρεύματος μέσω ελεύθερης θηλυκής θύρας USB Τύπου-A

### Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας από ψηφιακό σε αναλογικό
- Καλώδιο USB Τύπου-A σε Τύπο Micro-B, μήκους περ. 30 cm
- Εγχειρίδιο χρήστη


### Αρ. προϊόντος 63477

EAN: 4043619634774

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

### Εικόνες





Interface	
Έξοδος:	2 x RCA θηλυκή (κόκκινο, λευκό)
Είσοδος :	1 x Coaxial female S/PDIF 1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF 1 x USB Type Micro-B female
Physical characteristics	
Περιβλήμα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Μήκος:	63 mm
Width:	44 mm
Height:	23 mm