

Delock Adattatore DisplayPort 1.2 maschio a HDMI femmina 4K attivo nero

Descrizione

Questo adattatore Delock consente di collegare un monitor HDMI al proprio sistema tramite un'interfaccia DisplayPort libera. L'adattatore supporta una risoluzione fino a 4K Ultra HD a 30 Hz ed è compatibile con le configurazioni precedenti Full HD 1080p. L'adattatore offre una conversione attiva, quindi è adatto anche alle schede grafiche che non sono in grado di emettere segnali DP++.



Specifiche

- Connettori:
 - 1 x DisplayPort maschio >
 - 1 x HDMI-A femmina
- Chipset: Parade PS171
- DisplayPort 1.2 e High Speed HDMI specifica
- Convertitore attivo, per le schede grafiche con uscita DP e DP++
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta display 3D (1080p @ 120 Hz)
- Supporta HDCP 1.3
- Supporta Eyefinity
- Formati input Audio: 8 canali LPCM, audio compresso (AC-3, DTS) e formato audio HBR fino a 24 Bit dimensione del campione audio e 192 kHz di frequenza di campionamento
- Connettori: dorato
- 1 x nucleo di ferrite
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 20 cm
- Colore: nero
- Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario

Articolo n. 63585

EAN: 4043619635856

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Requisiti di sistema

- Un porta DisplayPort femmina disponibile

Contenuto della confezione

- Adattatore DisplayPort per HDMI

Immagini



Interface	
Connettore 1:	1 x DisplayPort maschio
Connettore 2:	1 x HDMI-A femmina
Technical characteristics	
Chipset:	Parade PS171
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Physical characteristics	
Ferrite core:	1 x
Cable length:	20 cm
Colour:	nero