

# Delock M.2-dockningsstation för M.2 NVMe / SATA SSD med USB 10 Gbps USB Type-C™ hane

## Beskrivning

M.2-dockningsstation från Delock som möjliggör installation av en M.2 PCIe NVMe SSD eller M.2 SATA SSD och den kan anslutas via USB till en stationär eller bärbar dator.



## Kombo dockningstation

Den största fördelen med denna Delock M.2-dockningsstation är att både SATA och PCIe (NVMe) M.2 SSD-enheter kan sättas omhölje in i dockningsstationen. Minnet identifieras automatiskt av chipset och kan därefter användas.

**Artikelnummer 64254**

EAN: 4043619642540

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Ideal testutrustning

M.2 SSD-enheten kopplas enkelt in i uttaget och ansluts till enheten via USB-C™-uttaget. Dockningsstationen passar därför bäst som testutrustning.

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hane
  - 1 x M.2 M-nyckel uttag
- Kringkretsar: Realtek RTL9210B
- Stödjer M.2-moduler med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA eller PCIe (NVMe)
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Bootbar
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- LED-indikator för ström och tillgång
- 1 x på / av-brytare
- Kabellängd utan kontakter: ca. 15 cm
- Dimensioner: diameter ca. 60 mm, höjd ca. 19 mm
- Hot plug, plug-and-play

## Systemkrav

- Android 11.0 eller högre
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 eller högre
- Mac OS 12.4 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4:e generationen) eller högre
- iPad Pro (3:e generationen) eller högre
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3 eller Thunderbolt™ 4-port

---

## Paketets innehåll

- M.2-dockningsstation
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

|                             |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion:                   | Plug & Play<br>Bootbar                                                                                                                                                                                                         |
| Supported operating system: | Chrome OS<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>iPad Pro (3rd Generation) or above<br>iPad Air (4th Generation) or above<br>Windows 11<br>Mac OS 12.4 oder höher<br>Android 11.0 or above<br>Linux Kernel 5.15 or above |
| LED indikator:              | ström och aktivitet                                                                                                                                                                                                            |

## Interface

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x USB 10 Gbps Type-C™ hane |
| Kontakt 2: | 1 x M.2 M-nyckel uttag       |

## Technical characteristics

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Kringkretsar:             | Realtek RTL9210B |
| Dataöverföringshastighet: | 10 Gbps          |

## Physical characteristics

|             |       |
|-------------|-------|
| Kabellängd: | 15 cm |
| Färg:       | svart |