

# Delock Aktywny DisplayPort 1.4 do HDMI Adapter 4K 60 Hz (HDR)

## Opis

Ten adapter firmy Delock umożliwia podłączenie monitora HDMI do systemu za pomocą wolnego złącza DisplayPort. Ten adapter obsługuje rozdzielczość do 4K Ultra HD przy 60 Hz i zapewnia zgodność wsteczną do rozdzielczości Full-HD 1080p.

### Adapter aktywny

Adapter oferuje aktywną konwersję, dlatego też jest również odpowiedni dla kart graficznych, które nie zapewniają obsługi wyświetlania sygnału DP++.



## Specyfikacja

- Złącze:
  - 1 x DisplayPort męski >
  - 1 x HDMI-A żeński
- Chipset: Parade PS186
- Specyfikacja DisplayPort 1.4 i High Speed HDMI
- Aktywny konwerter dla kart graficznych z wyjściem DP lub DP++
- Kierunek transmisji sygnału: wejście DisplayPort > wyjście HDMI
- Średnica kabla:
  - linia danych 32 AWG
  - linia zasilania 28 AWG
- Średnica kabla: ok. 5 mm
- Złącze: połączone
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 18 Gbps
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługa HDR
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.3
- 1 x rdzeń ferrytowy
- Długość kabla bez złączem: ok. 20 cm
- Kolor: czarny

## Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie DisplayPort

## Zawartość opakowania

- Adapter DisplayPort > HDMI

## Numer artykułu 65207

EAN: 4043619652075

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Zdjęcia





General	
Specyfikacja :	High Speed HDMI DisplayPort 1.4 HDR
Interface	
Złącze 1:	1 x DisplayPort męski
Złącze 2:	1 x HDMI-A żeński
Technical characteristics	
Chipset:	Parade PS186
Szybkość transmisji danych:	up to 18 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Rdzeń ferrytowy:	1 x
Długość kabla:	20 cm
Wykończenie pinów:	pozlacane
Conductor gauge:	linia danych 32 AWG linia zasilania 28 AWG
Kolor:	szary / czarny
Średnica kabla:	5 mm