

# Delock Aktiv DisplayPort 1.4 till HDMI-adapter 4K 60 Hz (HDR)

## Beskrivning

Denna adapter från Delock möjliggör anslutning av en HDMI-bildskärm till ditt system via ett ledigt DisplayPort-gränssnitt. Adaptern stöder en upplösning upp till 4K Ultra HD vid 60 Hz och är bakåtkompatibel med Full-HD 1080p.

### Aktiv adapter

Adaptern erbjuder en aktiv konvertering samt att den också är lämplig för grafikkort som inte klarar av att mata ut DP++ signaler.



## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x DisplayPort hane >
  - 1 x HDMI-A hona
- Kringkretsar: Parade PS186
- DisplayPort 1.4 och High Speed HDMI specifikationer
- Aktiv omvandlare för grafikkort med DP och DP++ utmatning
- Signalriktning: DisplayPort-ingång > HDMI-utgång
- Sladdstorlek:
  - 32 AWG data
  - 28 AWG ström
- Kabeldiameter: ca. 5 mm
- Anslutning: guldpläterad
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 18 Gbps
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stödjer HDR
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.3
- 1 x ferritkärna
- Kabellängd utan kontakter: ca. 20 cm
- Färg: svart

## Systemkrav

- En ledig DisplayPort-port hona

## Paketets innehåll

- Adapter DisplayPort till HDMI

## Artikelnummer 65207

EAN: 4043619652075

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Bilder





General	
Specifikationer:	High Speed HDMI DisplayPort 1.4 HDR
Interface	
Kontakt 1:	1 x DisplayPort hane
Kontakt 2:	1 x HDMI-A hona
Technical characteristics	
Kringkretsar:	Parade PS186
Dataöverföringshastighet:	up to 18 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Ferritkärna:	1 x
Kabellängd:	20 cm
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor gauge:	32 AWG data 28 AWG ström
Färg:	grå / svart
Kabeldiameter:	5 mm