

# Delock HDMI Switch 3 x HDMI in zu 1 x HDMI out 4K 60 Hz mit Audio Extraktor

## Kurzbeschreibung

Mit diesem HDMI Switch von Delock können bis zu **drei HDMI Geräte** an einem HDMI Monitor, TV oder Beamer betrieben werden. Mit der Taste am Gerät oder der Fernbedienung kann zwischen den HDMI Geräten umgeschaltet werden.

### Audio Extraktor

Mit dieser Funktion kann das Audiosignal aus einer HDMI Übertragung ausgekoppelt werden. Während das Bildsignal auf einem TV oder Monitor dargestellt wird, kann das Audiosignal **digital (S/PDIF) oder analog (Stereo)** an andere Geräte, wie z. B. Kopfhörer oder Surround Receiver, ausgegeben werden.

### Audio Return Channel (ARC)

ARC kann auf Knopfdruck am Gerät oder auf der Fernbedienung aktiviert werden. Dann wird das **Audiosignal des angeschlossenen TV** Gerätes an den S/PDIF Anschlüssen des Switches ausgegeben.



## Artikel-Nr. 66498

EAN: 4043619664986

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - Eingang:
    - 3 x HDMI-A Buchse
    - 1 x DC 5 V Stromanschluss
  - Ausgang:
    - 1 x HDMI-A Buchse
    - 2 x Cinch Buchse (Audio)
    - 1 x TOSLINK Buchse S/PDIF
    - 1 x Cinch Buchse S/PDIF
- HDMI Port Umschaltung: Automatik, durch Taste oder per Infrarot Fernbedienung
- LED Anzeigen für aktiven HDMI Anschluss
- High Speed HDMI Spezifikation

- Unterstützt 3D Displays
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- Unterstützt HDR
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Videobandbreite bis 600 MHz / 6 Gbps, max. 18 Gbps
- Leistungsaufnahme: max. 5 W
- Metallgehäuse
- Abnehmbare Wandbefestigung
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 168 x 75 x 21 mm

---

## Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Ausgang: 5 V / 1 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  - innen:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm
  - außen:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm
  - Länge: ca. 9 mm

---

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie HDMI Buchse
- HDMI Kabel

---

## Packungsinhalt

- HDMI Switch
- Fernbedienung
- Befestigungswinkel und Schrauben
- USB Stromkabel, Länge: ca. 0,5 m
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen



## Allgemein

Spezifikation:	High Speed HDMI HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
----------------	--

## Schnittstelle

Ausgang:	1 x Cinch Buchse 1 x HDMI-A Buchse 1 x TOSLINK Buchse S/PDIF 2 x Cinch Buchse (rot, weiß)
Eingang:	1 x 5 V DC Buchse 5,5 mm x 2,1 mm 3 x HDMI-A Buchse

## Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 60 Hz
-------------------------	---------------------

## Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Metall
Länge:	168 mm
Breite:	75 mm
Höhe:	21 mm

## Netzteil

Netzteil Typ:	Euro-Steckernetzteil
Netzteileingang:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Netzteil Ausgang:	5 V / 1 A
Netzteilanschluss:	DC Stecker 5,5 mm x 2,1 mm