Delock Cablu PoweredUSB tată 24 V > USB Tip-A tată + Mini-DIN 3 pin tată 1 m pentru imprimantele și terminalele POS

Descriere scurta

Acest cablu PoweredUSB de la Delock poate fi utilizat pentru conectarea unui dispozitiv cu port USB Tip-A și port de alimentare cu 3 pini Hosiden Mini-DIN pe un PC sau un hub cu port PoweredUSB de 24 V. Este potrivit pentru conectarea diferitelor dispozitive POS, cum ar fi imprimantele și terminalele, de ex. de la Bixolon sau alți producători. Cablul este utilizat atât pentru transmisia de date, cât și pentru alimentarea cu energie a dispozitivului conectat.

Nr. 85940

EAN: 4043619859405

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic cu închidere tip fermoar

Specification

- Conectori:
  1 x PoweredUSB tată 24 V >
  1 x USB Tip-A tată +
  1 x Hosiden Mini-DIN 3 pin alimentare tată
- PoweredUSB specificație
- Tensiune: 24 V
- Grosime cablu:
  Linia de date 26 AWG
  Linia de alimentare 20 AWG
- Diametru cablu: ca. 6,5 mm
- Cablu dublu ecranat
- Rată de transfer a datelor de până la 480 Mbps
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 1 m

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Cerinte de sistem

- PC sau hub cu un port liber PoweredUSB 24 V mamă
- Dispozitiv cu un port USB de Tip-A liber și un port mamă Hosiden Mini-DIN liber cu 3 pini

Pachetul contine

- Cablu PoweredUSB

Imagini

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Specification:	PoweredUSB

Interface

Conector 1:	1 x PoweredUSB tată 24 V
Conector 2:	1 x Hosiden Mini-DIN 3 pini, tată 1 x USB 2.0 Tip-A tată

Technical characteristics

Data transfer rate:	USB 2.0 up to 480 Mb/s
Voltage:	24 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG data line Linia de alimentare 20 AWG
Shielding:	double
Lungime:	1 m
Colour:	negru

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.