Delock Commutateur bidirectionnel HDMI 3 - 1 4k 30 Hz

Description

Ce commutateur HDMI de Delock est un commutateur bidirectionnel manuel servant à connecter différents appareils possédant un port HDMI. Ce commutateur peut s'utiliser de deux façons.
1.
Jusqu'à 3 appareils peuvent être connectés à un moniteur, une télé ou un projecteur. En appuyant sur un bouton, l'appareil affiché sur l'écran peut être sélectionné.
2.
Un appareil HDMI peut être connecté jusqu'à 3 écrans. L'écran sur lequel le signal est affiché peut être sélectionné en appuyant sur un bouton. La sortie simultanée sur des écrans multiples n'est pas possible.

0,5 m

N° produit 87619

EAN: 4043619876198
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  Fonction 1
  Entrée :
  3 x HDMI-A femelle
  Sortie :
  1 x HDMI-A mâle
  Fonction 2
  Entrée :
  1 x HDMI-A mâle
  Sortie :
  3 x HDMI-A femelle
- Spécification High Speed HDMI
- Résolution jusqu'à 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Choix du port HDMI avec le bouton
- Indicateur DEL pour port HDMI actif
- Prend en charge le mode VGA, SVGA, XGA, UXGA
- Aucune source d'alimentation externe n'est nécessaire
- HDCP accepté
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 60 cm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Configuration système requise

- Un port HDMI femelle libre

Contenu de l’emballage

- Commutateur bidirectionnel
- Mode d’emploi

Image



© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.