

Delock Multi-AV zu HDMI Konverter 4K 60 Hz

Kurzbeschreibung

Dieser multifunktionale Konverter von Delock ermöglicht es, verschiedene Quellen in ein HDMI Signal umzuwandeln. Als Signaleingänge stehen USB-C™ (DP Alt Mode), VGA mit 3,5 mm Audio, Mini DisplayPort und HDMI zur Verfügung. Die Konverterbox ist eine praktische Lösung, um verschiedene Audio-/ Videogeräte an einen Projektor oder TV mit HDMI Eingang anzuschließen.

4K
60Hz



Spezifikation

- Anschlüsse:
 - Eingang:
 - 1 x mini DisplayPort 20 Pin Buchse
 - 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
 - 1 x USB Type-C™ (DP Alt Mode) Buchse
 - 1 x VGA 15 Pin Buchse mit Muttern
 - 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkebuchse
 - 1 x DC 5 V Stromanschluss
 - 1 x RJ45 Buchse
 - Ausgang:
 - 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
 - 1 x RJ45 Buchse
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Auflösung (VGA Eingang) bis 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Umschaltung automatisch oder durch Taste
- Robustes Metallgehäuse
- Maße (LxBxH): ca. 179 x 80 x 25 mm

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Ausgang: 5 V / 2,5 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: ø ca. 2,5 mm
 - außen: ø ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 9,5 mm

Packungsinhalt

- Konverter
- Einbauwinkel
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 87732


EAN: 4043619877324

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Retail Box



Abbildungen



Schnittstelle

Ausgang:	1 x RJ45 Buchse 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
Eingang:	1 x HDMI-A 19 Pin Buchse 1 x mini DisplayPort 20 Pin Buchse 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkebuchse 1 x RJ45 Buchse 1 x USB Type-C™ Buchse 1 x VGA 15 Pin Buchse 1 x DC Buchse

Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 60 Hz
--------------------------------	---------------------

Physikalische Eigenschaften

Länge:	179 mm
Breite:	80 mm
Höhe:	25 mm