

Delock Konwerter Multi-AV do HDMI 4K 60 Hz

Opis

Wielofunkcyjny konwerter Delock umożliwia konwersję do HDMI z różnych źródeł. Dopuszczalne sygnały wejścia to USB-C™ (DP Alt Mode), VGA a audio 3,5 mm, Mini DisplayPort i HDMI. Konwerter to praktyczne rozwiązanie umożliwiające podłączanie różnych urządzeń audio / video do projektora lub TV za pomocą wejścia HDMI.


**4K
60Hz**


Specyfikacja

- Złącze:
Wejście:
1 x 20-pinowy mini DisplayPort żeński
1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
1 x USB Type-C™ (DP Alt Mode) żeńskie
1 x 15-pinowe VGA żeńskie z nakrętkami
1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm
1 x złącze zasilania prądu stałego 5 V
1 x RJ45 żeńskie
Wyjście:
1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
1 x RJ45 żeńskie
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Rozdzielczość (wejście VGA) do 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Transfer sygnałów audio i video
- Przełączanie automatyczne lub przez przycisk
- Mocna obudowa metalowa
- Wymiary (DxSxW): ok. 179 x 80 x 25 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Wyjście: 5 V / 2,5 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
wewnątrz: \varnothing ok. 2,5 mm
na zewnątrz: \varnothing ok. 5,5 mm
długość: ok. 9,5 mm

Zawartość opakowania

- Konwerter
- Wspornik montażowy
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

Numer artykułu 87732


EAN: 4043619877324

Kraj pochodzenia: Taiwan, Republic of China

Opakowanie: Retail Box



Zdjęcia



**Interface**

Wyjście:	1 x RJ45 żeńskie 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
Wejście:	1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A 1 x 20-pinowy mini DisplayPort żeński 1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm 1 x RJ45 żeńskie 1 x USB type-C™ female 1 x VGA 15 pin female 1 x DC female

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Długość:	179 mm
Width:	80 mm
Height:	25 mm