# Delock Cablu antenă RP-SMA mamă buhead la I-PEX Inc., MHF® I tată 1.13 50 cm lungime filet 10 mm

## Descriere scurta

Acest cablu de antenă de la Delock este utilizat pentru a furniza un semnal de antenă în interiorul unui dispozitiv.

**Nr. 88408**

EAN: 4043619884087

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: Pungă din plastic cu închidere tip fermoar

## Specification

- Conectori:
  1 x RP-SMA mamă bulkhead >

  1 x I-PEX Inc., MHF® I tată
- Lungimea filetului: 10 mm
- Impedanţă: 50 Ohm
- Cablu: coaxial
- Tip cablu: 1.13
- Atenuare cablu: 3,2 dB @ 2,4 GHz pe metru
- Diametru cablu: ca. 1,13 mm
- Raza minimă de îndoire: 4,5 mm
- Culoare cablu: gri
- Lungime cablu, inclusiv conectores: cca 50 cm

## Cerinte de sistem

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

- Dispozitiv cu un port RP-SMA sau I-PEX Inc., MHF® I liber

## Pachetul contine

- Cablu
- Piuliță și inel de blocare pentru

## Imagini

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

## Interface

| | |
|---|---|
| Conector 1: | 1 x RP-SMA jack bulkhead |
| Conector 2: | 1 x I-PEX Inc., MHF® I tată |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Impedance: | 50 Ω |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Thread length: | 10 mm |
| Cable category: | coaxial |
| Cable type: | 1.13 |
| Cable attenuation: | 3.20 dB @ 2.4 GHz per meter |
| Cable colour: | negru |
| Cable length incl. connector: | 50 cm |
| Smallest bending radius: | 4,5 mm |

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.